

# 펌웨어 릴리즈 노트

**SAMSUNG**

모델명 : SL-C410W, 412W, 413W, 417W 계열

날짜:

2016년 5월 30일

버전	유형	변경내용
<b>V3.00.02.06</b> (2014-4-7)	문제점 수정	Wifi Direct 최대 연결된경우 안드로이드 4.3 모바일에서 간헐적 연결안되는 문제 수정
		NFC 연결 문제 개선
<b>V3.00.02.07</b> (2014-4-15)	문제점 수정	흑백인쇄 색상개선
		미세먼지 개선을 위한 온도 변경
<b>V3.xx.02.07_0401040_1.01</b> (2014-5-22)	문제점 수정	구글 클라우드 프린트 이슈 수정
<b>V3.00.02.16</b> (2014-12-22)	문제점 수정	OTG 케이블 호환성 이슈 수정
		구글 클라우드 프린트 특허 이슈, 정크 DATA 제어 관련 수정
		구글 클라우드 프린트에서 JPEG/TXT 파일인쇄시 에러 출력 수정
		USB 케이블로 연결된 PC 에서 인쇄 안되는 문제 수정
		펌웨어 업데이트 후 사용자 설정값 초기화 되는 문제 수정
<b>V3.00.02.19</b> (2015-9-25)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 지원
		PCL5, PCL6 신규 폰트 추가
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄, 등록해지 안됨 수정
<b>V3.00.02.20</b> (2016-1-4)	문제점 수정	인쇄 품질(화상오염) 문제 수정

## ※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 프린터 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.  
취소버튼을 약 2초 동안 눌러, 연두색 LED 가 천천히 깜빡이면 버튼을 놓습니다.  
출력된 Configuration Report 에서 Firmware Version 을 확인하세요.




\* 현재 버전이 V3.xx.01.xx 인 경우는 패치 파일(C41xW\_Upgrade\_Patch.exe)을 실행합니다.

패치파일 실행시 LED 반응


- 2.1) 빨간색 LED 가 약 30초 정도 깜빡입니다.
- 2.2) 연두색 LED 가 약 30초 정도 켜져 있습니다.
- 2.3) 빨간색 LED 가 약 1분 정도 깜빡입니다.
- 2.4) 연두색 LED 가 켜지면서 패치파일 실행이 완료되었습니다.
- 2.5) 3번 안내에 따라 펌웨어 업데이트를 진행합니다.

\* 현재 버전이 V3.xx.02.00 이상인 경우, 패치 파일을 실행하지 않고 3번 단계를 진행합니다.

3. SWUPGRADE\_ON.prn 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일 위에 올려놓습니다.



4. C410W\_V3.00.02.20.hd 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일에 올려 놓으면  
펌웨어 업데이트가 진행됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.